

## **NOR CHARGER NC-1220D:**

Den perfekte vedlikeholdsladeren for båten, bilen, hytta eller campingvogna.

- \* Passer for bly/syre, AGM og GEL batterier
- \* Vedlikeholdslading på ubestemt tid, uten å skade batteriene.
- \* Kan lade helt tomme batterier, dersom de er i orden (2V minimum).
- \* Kompakt design for enkel montering, braketter medfølger.
- \* Innvendig coating gir beskyttelse mot f.eks fuktig sjøluft.
- \* Beskyttet mot feilkobling, kortslutning og overoppheting.
- \* Timer sikrer at batteriene aldri blir overladet

Det unike digitale displayet i fronten gir deg flg info:

Aktuell ladespenning (V), ladestrøm (A) og ladetilstand i prosent.

Men kanskje aller viktigst er funksjonen som forteller deg hvor mye strøm du faktisk har brukt.

Bruksanvisning ligger under "fanen" vedlegg

Ladeforløp 5-STEGS lading:

Trinn 1 - Pulsloading

Lader med strømpulser minimum 20 sek. eller til spenning når 10,5V

Trinn 2 - Mykstart:

Laderen starter med halv effekt inntil spenning på 10,5V oppnås

Trinn 3 - Opplading:

Her foregår 85% av ladingen. Laderen gir maks ladestrøm (A) og spenning stiger til maksnivå på 14,4V

Trinn 4 - Utjevning:

Spenningen holdes på 14,4V mens ladestrømmen (A) synker

Trinn 5 - Vedlikehold:

Konstant spenning på 13,5V, ladestrøm (A) reguleres etter behov

Tekniske data:

Innspenning:

100-240V, 47-63Hz

Opplading:

14,4 Volt (+/- 0,1V)

Vedlikeholdslading:

13,5 Volt (+/- 0,1V)

Ladestrøm og forbruk:

Maks 20A / Maks 294W

Fysiske mål: 190x118x58mm / 1,2kg