

NOR CHARGER NC-2412D

Den perfekte vedlikeholdsladeren for båten, bilen, hytta eller campingvogna.

- * Passer for bly/syre, AGM og GEL batterier
- * Vedlikeholdslading på ubestemt tid, uten å skade batteriene.
- * Kan lade helt tomme batterier, dersom de er i orden (2V minimum).
- * Kompakt design for enkel montering, braketter medfølger.
- * Innvendig coating gir beskyttelse mot f.eks fuktig sjøluft.
- * Beskyttet mot feilkobling, kortslutning og overoppheting.
- * Timer sikrer at batteriene aldri blir overladet

Det unike digitale displayet i fronten gir deg flg info:

Aktuell ladespenning (V), ladestrøm (A) og ladetilstand i prosent.

Men kanskje aller viktigst er funksjonen som forteller deg hvor mye strøm du faktisk har brukt.

Norsk bruksanvisning ligger under "fanen" vedlegg

Ladeforløp 5-STEGS lading:

Trinn 1 - Pulsloading

Lader med strømpulser minimum 20 sek. eller til spenning når 21V

Trinn 2 - Mykstart:

Laderen starter med halv effekt inntil spenning på 21V oppnås

Trinn 3 - Opplading:

Her foregår 85% av ladingen. Laderen gir maks ladestrøm (A) og spenning stiger til maksnivå på 28,8V

Trinn 4 - Utjevning:

Spenningen holdes på 28,8V mens ladestrømmen (A) synker

Trinn 5 - Vedlikehold:

Konstant spenning på 27V, ladestrøm (A) reguleres etter behov

Tekniske data:

Innspenning:

100-240V, 47-63Hz

Opplading:

28,8 Volt (+/- 0,1V)

Vedlikeholdslading:

27 Volt (+/- 0,1V)

Ladestrøm og forbruk:

Maks 12A / Maks 353W

Fysiske mål: 190x118x58mm / 1,2kg