

## **NOR CHARGER NC-2417D**

Den perfekte vedlikeholdsladeren for båten, bilen, hytta eller campingvogna.

- \* Passer for bly/syre, AGM og GEL batterier
- \* Vedlikeholdslading på ubestemt tid, uten å skade batteriene.
- \* Kan lade helt tomme batterier, dersom de er i orden (2V minimum).
- \* Kompakt design for enkel montering, braketter medfølger.
- \* Innvendig coating gir beskyttelse mot f.eks fuktig sjøluft.
- \* Beskyttet mot feilkobling, kortslutning og overoppheting.
- \* Timer sikrer at batteriene aldri blir overladet

Det unike digitale displayet i fronten gir deg flg info:

Aktuell ladestruening (V), ladestruem (A) og ladetilstand i prosent.

Men kanskje aller viktigst er funksjonen som forteller deg hvor mye struom du faktisk har brukt.

Norsk bruksanvisning ligger under "fanen" vedlegg

Ladeforlup 5-STEGS lading:

Trinn 1 - Pulsloading

Lader med struompulser minimum 20 sek. eller til spenning nar 21V

Trinn 2 - Mykstart:

Laderen starter med halv effekt inntil spenning pa 21V oppnas

Trinn 3 - Opplading:

Her foregar 85% av ladingen. Laderen gir maks ladestruem (A) og spenning stiger til maksnivaa pa 28,8V

Trinn 4 - Utjevning:

Spenningen holdes pa 28,8V mens ladestruemmen (A) synker

Trinn 5 - Vedlikehold:

Konstant spenning pa 27V, ladestruem (A) reguleres etter behov

Tekniske data:

Innspenning:

200-240V, 47-63Hz

Opplading:

28,8 Volt (+/- 0,1V)

Vedlikeholdslading:

27 Volt (+/- 0,1V)

Ladestruem og forbruk:

Maks 17A / Maks 500W

Fysiske maal: 275x152x106mm / 4kg